

# Honeywell®

## Voyager 1202g bezdrátová čtečka, laser, 1D, USB, černá, bezbateriová

Laserová čtečka 1202g umožňuje agresivní lineární snímání čárových kódů, které uživatelé očekávají od skenerů Voyager. Čtecí dosah díky bezdrátové technologii Bluetooths až 10m. Čtečka nemá baterii ale kondenzátor. Excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů zvyšuje výkon skenování.

Bezdrátový snímač Honeywell 1202 Voyager BT umožňuje skenování všech standardních 1D čárových kódů na 10 i více metrů od základny (v závislosti na uživatelském prostředí). Moderní provedení s kondenzátorem namísto baterie. Pro správnou funkčnost výrobku a plné nabití čtečky je třeba dokoupit zdroj **1202-ZDROJ**.



Excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů zvyšuje výkon skenování a snižuje možnost chybného načtení kódu rychlým skenováním, a to včetně kódů poškozených a rozmazaných. Pro nalezení čtečky jednoduše zmáčknete tlačítko na stojanu.

### Klíčové vlastnosti čtečky Voyager 1202g:

- nemá baterii, ale kondenzátor
- excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů - zvyšuje výkon skenování a snižuje možnost chybného načtení kódu rychlým skenováním, a to včetně kódů poškozených a rozmazaných
- bezdrátová technologie Bluetooth - umožňuje snímání všech standardních 1D čárových kódů z vzdálenosti 10 i více metrů od základny
- funkce dohledání čtečky - pro nalezení čtečky jednoduše zmáčknete tlačítko na stojanu, Voyager 1202g reaguje serií pípání a blikáním diody na indikačním panelu
- automatická konfigurace rozhraní - zařízení podporuje všechna běžná rozhraní v jednom snímači



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů     |
| Komunikační rozhraní       | USB, RS232, klávesnicové            |
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®                          |
| Vlastnosti WPAN            | Bluetooth® Class II compliance v2.1 |

## Optické

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Hloubka čtecího pole | 0-367 mm  |
| Rychlost čtení       | 100scan/s |
| Maximální šikmý úhel | 60°       |
| Snímač čárových kódů | Laser     |

## Elektrické

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Doba nabití baterie  | 4hod            |
| Výdrž hlavní baterie | 12hod           |
| Hlavní baterie       | Li-Ion 1800 mAh |

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Váha    | 365g                                  |
| Rozměry | Šířka: 180mm, Výška: 92mm Délka: 66mm |

## Prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Maximální okolní osvětlení          | 70000lux             |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95%             |
| Průmyslové krytí                    | IP42                 |
| Provozní teplota                    | 0 až 40°C            |
| Skladovací teplota                  | -5 až 35°C           |

## Ostatní

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 1 rok |
|--------|-------|

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

