

CipherLab CCD-1000 Kabel- Strichcodeleser, USB, schwarz

CCD Barcodeleser. Wenn Sie RS232 Schnittstelle bestellen möchten, wählen Sie weiter ob Sie +5V Adapter brauchen werden.

Referential installations:



- the employment offices of the Czech Ministry Of Labour And Social Affairs (10 thousand units in total)
- Fokus Optik, Prague

Cipherlab awards the user with a free [worldwide accesible setup tool](#) as an addition to the standard way of setting up the device using printed barcode manual.



Technische Beschreibung

Funktionalität und Betrieb	
Indikation	LED Rot für gut lesen, Grün für Status, programmierbarer Summer
Kommunikations-Schnittstelle	USB-HID, USB-VCP
1D Strichcode	Code 39, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, Codabar, Code 128, MSI, Plessey, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5
Mittel für Programmierung	Code ID, Prefix Code, Postfix Code, Length Code, Barcode type, Keyboard layout, ISBN/ISSN/UK Plessey conversion
Optische	
Lichtquelle	sichtbare rote LED 660 nm
Tiefe des Scanfelds	0-120 mm (3 mil barcode)
Maximale Barcodebreite	150mm
Scangeschwindigkeit	200 scan/s
Auflösung	3 mil
Maximale Neigungswinkel	40°
Maximal Steigungswinkel	70°
Barcodescanner	1D Imager 1500 px
Minimal PCS Wert	0.45
Elektrische	
Spannungsversorgung	+5V ±10%
Mechanische	
Weicht	203g
Gehäusematerial	ABS plastic
Umwelt	
Betriebstemperatur	0 bis 50°C
Lagertemperatur	-20 bis 60°C
Schockfestigkeit	Fall von 1 m auf Beton
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (kondensierend nicht)	10 bis 95%
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (kondensierend nicht)	20 bis 90%
Andere	

CODEWARE, s.r.o.
Jaromirova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

