

1562 bezdrátová laserová čtečka, základna, kabel RS232, Bluetooth

Bezdrátový laserový snímač, dosah signálu: 90 metrů, 433 Kbps. Automatické přepnutí do paměťového režimu při slabém signálu. V ceně je 1x snímač čárových kódů + 1x báze + 1x kabel.

Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

Možnosti snímání:

- spoušť (tlačítko)
- kontinuální

Multifunkční stojánek:

- stolní snímání
- montáž na zeď



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 2.1+EDR
Dosah signálu	90m
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Nastavování	pomocí ScanMaster utility, pomocí speciálních čárových kódů
Programovací možnosti	Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace
Profily bluetooth	HID, SPP
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky

Optické

Snímač čárových kódů	Laser
Minimální hodnota PCS	30%
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Maximální šikmý úhel	70°
Maximální úhel sklonu	70°
Hloubka čtecího pole	20-570 mm
Rychlost čtení	100scan/s

Elektrické

Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v klidu	25mA
Spotřeba v provozu	210mA

Mechanické

Váha	177g
------	------

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	100000lux
Provozní teplota	0 až 50°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

