

## 1564A bezdrátová čtečka 2D kódů (jen snímač)

Bezdrátová čtečka 2D kódů 1564 zvyšuje laťku výkonu, hodnoty a uživatelské spokojenosti svým 90-ti metrovým dosahem signálu, propracovaným designem a víceúčelovým komunikačním stojánkem, který dokáže obsluhovat až sedm ručních snímačů zároveň.

Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

### **Možnosti snímání:**

- spoušť (tlačítko)
- automatické (autosense)
- kontinuální
- prezentační mód

### **Multifunkční stojánek:**

- autosense
- stolní snímání
- montáž na zeď



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programovací možnosti      | Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace                                                                    |
| Profily bluetooth          | HID, SPP                                                                                                                        |
| Jazyková podpora           | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky              |
| Dosah signálu              | 90m                                                                                                                             |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                                                                                 |
| Komunikační rozhraní       | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 4.0+EDR                                                                                     |
| Nastavování                | internetová nastavovací příručka, pomocí speciálních čárových kódů                                                              |

## Optické

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Minimální hodnota PCS | 30%                |
| Rozlišení             | 3 mil 1D, 5 mil 2D |
| Maximální šikmý úhel  | 60°                |
| Maximální úhel sklonu | 60°                |
| Hloubka čtecího pole  | 28-305 mm          |
| Rychlost čtení        | 60scan/s           |
| Snímač čárových kódů  | 2D Imager          |

## Elektrické

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Napájení             | +5V ±10% |
| Spotřeba v klidu     | 22mA     |
| Spotřeba v provozu   | 166mA    |
| Výdrž hlavní baterie | 26hod    |

## Mechanické

|       |       |
|-------|-------|
| Barva | černá |
| Váha  | 185g  |

## Prostředí

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Průmyslové krytí           | IP30      |
| Maximální okolní osvětlení | 100000lux |

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

