1564A bezdrátová čtečka 2D kódů, základna, kabel RS232, Bluetooth

Bezdrátová čtečka 2D kódů 1564 zvyšuje laťku výkonu, hodnoty a uživatelské spokojenosti svým 90-ti metrovým dosahem signálu, propracovaným designem a víceúčelovým komunikačním stojánkem, který dokáže obsluhovat až sedm ručních snímačů zároveň.

Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

Možnosti snímání:

- spoušť (tlačítko)
- automatické (autosense)
- kontinuální
- prezentační mód

Multifunkční stojánek:

- autosense
- stolní snímání
- montáž na zeď



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Programovací možnosti	Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace
Profily bluetooth	HID, SPP
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Dosah signálu	90m
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Komunikační rozhraní	Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 4.0+EDR
Nastavování	internetová nastavovací příručka, pomocí speciálních čárových kódů
Optické	
Minimální hodnota PCS	30%
Rozlišení	3 mil 1D, 5 mil 2D
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°
Hloubka čtecího pole	28-305 mm
Rychlost čtení	60scan/s
Snímač čárových kódů	2D Imager
Elektrické	
Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v klidu	22mA
Spotřeba v provozu	166mA
Výdrž hlavní baterie	26hod
Mechanické	
Barva	černá
Váha	185g
Prostředí	
Průmyslové krytí	IP30
Maximální okolní osvětlení	100000lux



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/