

≡ OPTICON

OPL-9815 data kolektor, 1D, GPS

Kolektor OPL9815 má vše, co potřebujete pro načítání dat s cílem zajistit optimální a snadné použití. Rychlý 32-bitový procesor, integrovanou čtečku čárových kódů - laserový snímač, průhlednou (alfa) numerickou klávesnici, snadno čitelný LCD displej (s podsvícením) a silný, dobíjecí Li-Ion akumulátor. Kolektor poskytuje rychlé a vysoce efektivní zadávání dat a zpracování v mnoha aplikacích.

Kolektor OPL9815 kombinuje tři druhy registrací najednou; dat čárového kódu- časové razítko a sledování polohy. Pohodlné použití. Tvar výrobku poskytuje pohodlné nošení. Kolektor OPL9815 umožňuje pohodlné jedno-ruční skenování. LCD displej umožňuje snadnou čitelnost na 10 řádků informací. Numerická klávesnice umožňuje uživateli procházet nahranou aplikaci a přidat informace do skenovaných dat. OPL9815 má průmyslové krytí IP 54 a odolává pádu z 1,5 metrů. Stanice umožňuje současně nabíjení až 5 terminálů.



Klíčové vlastnosti kolektoru OPL9815:

- integrovaná GPS
- průmyslové krytí IP 54
- čtečka 1D čárových kódů
- Bluetooth
- bez operačního systému
- alfanumerická klávesnice



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Typ CPU	32-bit RISC
Operační systém	proprietární
Paměť	1MB , 512 kB SRAM

Optické

Snímač čárových kódů	Laser
----------------------	-------

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 1100 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie	50hod

Mechanické

Váha	115g
Rozměry	Šířka: 44mm, Výška: 140mm Délka: 22mm
Barva	černá
Materiál	ABS plast

Prostředí

Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 90%
Maximální okolní osvětlení	3000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C

Ostatní

Záruka	1 rok
Certifikace	CE, FCC, RoHS, IEC 60825-1: Class 2

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

