

Zebra AN610 RFID anténa, tenká, levá CP, IP65, 864-868 MHz, 1 dBi

RFID anténa Motorola AN610 je velmi tenká, estetická a prostorově úsporná. Díky svému elegantnímu designu se hodí převážně do vnitřních prostor, kde nijak nenarušuje interiér. Ideální pro aplikace s krátkým dosahem.

AN610 RFID anténa, tenká, levá CP, IP65, 864-868 MHz, 1 dBi



Produktová řada RFID antén od firmy Motorola nabízí maximální výkon a flexibilitu. Díky použitým a ověřeným technologiím s kvalitním provedením dosahují tyto antény lepšího výkonu. Široký frekvenční rozsah umožňuje tyto antény využít v celé škále nasazení. Antény nabízí pokrytí jakéhokoliv prostředí. Anténa Motorola AN 610 je vhodná zejména k instalaci na zeď, dveře, pod pult apod.. Anténa nabízí jednoduchý, integrovaný montážní systém, díky kterému se upevňuje na místo pomocí čtyř šroubů a nevyžaduje tak vlastní držák.

Hlavní vlastnosti RFID antény Motorola AN610:

- velmi tenká-pouze 12 mm
- jednoduchá instalace
- integrovaný montážní systém
- pro vnitřní použití



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Frekvence ?	UHF: 865 - 868 MHz (EU)
Maximální vysílací výkon	6W
Polarizace	LHCP
Konektory	Typ "N" female
Elektrické	
Útlum odrazu (VSWR)	1.4:1
Zisk ?	1dBi
Šířka pásma	80° v obou fázích
Axiální poměr	2dB
Směrový poměr	18dB
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 275mm, Výška: 214mm, Délka: 12mm
Váha	0.6kg
Prostředí	
Provozní teplota	-30 až 65°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Průmyslové krytí ?	IP65
Odolnost na vibrace	IEC-68

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

