



BS-111 Ruční čtečka 1D a 2D čárových kódů, USB, černá

Ruční snímač BS-111 skenuje většinu symbolů čárových kódů 1D / 2D na PC, Mac (PC) nebo mobilním telefonu.

Ruční snímač BS-111 skenuje většinu symbolů čárových kódů 1D / 2D na PC, Mac (PC) nebo mobilním telefonu.



YOUTUBE='b6Q7Trmo4E'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	EAN 8, EAN 13/UPCA, UPCE, Code 93, Code 39, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, MSI, Telepen, Code 11
Symboliky 2D kódů	QR code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, TLC-39
Komunikační rozhraní	USB

Optické

Rozlišení	3 mil 1D, 5 mil 2D
-----------	--------------------

Elektrické

Spotřeba v provozu	260mA
Spotřeba v klidu	90mA
Napájení	+5 VDC ±5%

Mechanické

Barva	černá
Materiál	ABS plast
Rozměry	Šířka: 97mm, Výška: 70mm Délka: 175mm
Váha	120g
Délka kabelu	1.8m

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 95%
Maximální okolní osvětlení	100000lux

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

